

## **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

1. НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ НА ТЕЛЕФОНЕ 2
2. НАСТРОЙКИ MMS НА ТЕЛЕФОНЕ 4
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К ПК 6
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ FLASH-КАРТЫ 6
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ COM-ПОРТА 6
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ WEB-КАМЕРЫ 7
4. УСТАНОВКА МОДЕМА 8
5. НАСТРОЙКА МОДЕМА 8
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К ПРОГРАММЕ PHONE SUITE 9
7. ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ НА ПК ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 10
8. УСТАНОВКА JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ 12
9. УСТАНОВКА NES-ИГР 12
10. УСТАНОВКА МР3 МЕЛОДИИ НА ЗВОНОК 13
11. ДОБАВЛЕНИЕ МЕЛОДИЙ В СПИСОК МР3-ПЛЕЕРА 13
12. НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 15

## **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

=====

**Для настройки интернет необходимо выполнить следующие действия:**

1. Убедиться, что такая услуга предоставляется Вашим оператором и она у Вас подключена.

2. Зайти в **меню => услуги => профили**

- Выбираем **GPRS**

- Можно изменить существующий или создать новый профиль

Параметры профиля:

*Имя профиля:* Beeline Inet

*APN:* internet.beeline.ru

*Логин:* beeline

*Пароль:* beeline

2. Переходим к настройкам браузера: **Меню => Услуги => Интернет =>**

**Настройки**

**=> Редактировать профиль**

Параметры профиля:

*Имя профиля:* на свой вкус и цвет

*Домашняя страница:* http://beeline.ru/

*Профиль:* Beeline Inet (ранее созданный)

*Тип связи:* HTTP (Адрес оставляем без изменения; Порт: 8080 (или 9210))

*Имя пользователя:* пусто

*Пароль:* пусто

Если у Вас не получилось, возможно, Ваша модель не поддерживает протокол HTTP.

Попробуйте через протокол WAP.

**Для настройки интернет необходимо выполнить следующие действия:**

1. Убедиться, что такая услуга предоставляется Вашим оператором и она у Вас подключена

2. Зайти в **меню => услуги => профили**

- Выбираем **GPRS**

- Можно изменить существующий или создать новый профиль

Параметры профиля:

*Имя профиля:* MTS Inet

## **НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ НА ТЕЛЕФОНЕ**

### **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

=====

*APN:* internet.mts.ru

*Логин:* mts

*Пароль:* mts

2. Переходим к настройкам браузера: **Меню => Услуги => Интернет =>**

**Настройки**

**=> Редактировать профиль**

Параметры профиля:

*Имя профиля:* на свой вкус и цвет

*Домашняя страница:* http://mts.ru/

*Профиль:* MTS Inet (ранее созданный)

*Тип связи:* HTTP (Адрес оставляем без изменения, т.е. 000.000.000.000); Порт: 8080

(или 9201))

*Имя пользователя:* пусто

*Пароль:* пусто

Если у Вас не получилось, возможно Ваша модель не поддерживает протокол HTTP.

Попробуйте через протокол WAP.

Для настройки интернет необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что такая услуга предоставляется Вашим оператором и она у Вас подключена

2. Зайти в **меню => услуги => профили**

- Выбираем **GPRS**

- Можно изменить существующий или создать новый профиль

Параметры профиля:

*Имя профиля:* Megafon Inet

*APN:* internet

*Логин:* gdata

*Пароль:* gdata

2. Переходим к настройкам браузера: **Меню => Услуги => Интернет =>**

**Настройки**

**=> Редактировать профиль**

Параметры профиля:

*Имя профиля:* на свой вкус и цвет

*Домашняя страница:* http://megafon.ru/

*Профиль:* Megafon Inet (ранее созданный)

*Тип связи:* HTTP (Адрес оставляем без изменения, т.е. 000.000.000.000); Порт: 8080

(или 9201))

Имя пользователя: пусто

Пароль: пусто

Если у Вас не получилось, возможно Ваша модель не поддерживает протокол HTTP.

Попробуйте через протокол WAP.

**MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

=====

!!!! Если Вы не нашли своего оператора или Вам не понятны некоторые пункты настроек, то обратитесь за помощью к менеджеру в офисе Вашего оператора или

зайдите на их официальный сайт.

Для настройки MMS заходим в следующие пункты меню:

1. **Меню => Услуги => Профили**

- Выбираем **GPRS**

- Можно изменить существующий или создать новый профиль

Параметры профиля:

Имя профиля: Beeline MMS

APN: mms.beeline.ru

Логин: beeline

Пароль: beeline

2. **Меню => Сообщения => MMS => 6.Назначение (настройка) => 5.**

**Редактировать**

**профиль => Профиль 1**

- Редактируем профиль MMS

Параметры профиля:

Имя профиля: на свой вкус и цвет

Домашняя страница: http://mms/

Профиль: Beeline MMS (ранее созданный)

Тип связи: HTTP (Адрес: 192.168.094.032 Порт: 8080 (или 9201))

Имя пользователя: пусто

Пароль: пусто

Для настройки MMS заходим в следующие пункты меню:

1. **Меню => Услуги => Профили**

- Выбираем **GPRS**

- Можно изменить существующий или создать новый профиль

Параметры профиля:

Имя профиля: MTS MMS

APN: mms.mts.ru

**НАСТРОЙКА MMS НА ТЕЛЕФОНЕ**

**MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

=====

Логин: mts

Пароль: mts

2. **Меню => Сообщения => MMS => 6.Назначение (настройка) => 5.**

**Редактировать**

**профиль => Профиль 1**

- Редактируем профиль MMS

Параметры профиля:

Имя профиля: на свой вкус и цвет

Домашняя страница: <http://mmsc/>

Профиль: MTS MMS (ранее созданный)

Тип связи: HTTP (Адрес: 192.168.192.192 Порт: 8080 (или 9201))

Имя пользователя: mts

Пароль: mts

Если не получилось, то

- попробуйте поменять Порт (8080 <-> 9201)

- использовать Адрес: 000.000.000.000.000

- убрать Имя пользователя и пароль

Для настройки MMS заходим в следующие пункты меню:

1. **Меню => Услуги => Профили**

- Выбираем **GPRS**

- Можно изменить существующий или создать новый профиль

Параметры профиля:

Имя профиля: Megafon MMS

APN: mms

Логин: не используется

Пароль: не используется

2. **Меню => Сообщения => MMS => 6.Назначение (настройка) => 5.**

**Редактировать**

**профиль => Профиль1**

- Редактируем профиль MMS

Параметры профиля:

Имя профиля: на свой вкус и цвет

Домашняя страница: <http://mmsc:8002>

Профиль: Megafon MMS (ранее созданный)

Тип связи: HTTP (Адрес: 010.010.010.010 Порт: 8080 (или 9201))

Имя пользователя: не используется

Пароль: не используется

Если не получилось, то

- попробуйте поменять Порт (8080 <-> 9201)

- использовать Адрес: 000.000.000.000.000

**MOB-VIP.RU**

**Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!**

=====

- убрать Имя пользователя и пароль

!!!! Если Вы не нашли своего оператора или Вам не понятны некоторые пункты настроек, то обратитесь за помощью к менеджеру в офисе Вашего оператора или

зайдите на их официальный сайт.

**□ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ FLASH-КАРТЫ**

**Этот режим подключения необходим для закачивания файлов на телефон (видео,**

**музыки и т.д.) и переписывания фотографий с телефона.**

Для подключения телефона к ПК требуется:

- дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном

- ПК с предустановленной операционной системой (Windows XP, Windows Vista...)

1. Подключите дата-кабель к телефону.

!!! **ВНИМАНИЕ:** При подключении не прилагайте больших усилий, т.к. Вы можете

повредить разъем или штекер кабеля.

2. Подключите второй конец кабеля к разъему USB ПК.

3. На экране телефона должно появиться меню выбора режима подключения.

4. Выберите первый режим – **Карта памяти.**

5. На ПК автоматически установятся драйвера.

6. Карта памяти или собственная память телефона отобразятся в «**Мой компьютер**» в

виде сменных накопителей информации.

7. При отключении телефона от ПК обязательно воспользуйтесь «**Безопасным извлечением**».

*Примечание:*

Записывайте файлы в соответствующие типу папки

Мелодии – «**My music**»

Видео – «**Video**»

Электронные книги <sup>1</sup>– «**eBook**»

Java-приложения и игры<sup>2</sup> – «**Java**»

NES-игры<sup>3</sup> – «**Games**»

Картинки – «**Image**»

Фотографии – «**Photos**»

<sup>1</sup> Файлы с расширением txt и содержащие только текст

<sup>2</sup> Файлы с расширением jar.

<sup>3</sup> Файлы эмулятора Денди. Имею расширение файлов nes

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К ПК**

**MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

=====

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ СОМ-ПОРТА**

**Этот режим необходим для:**

- работы с программами синхронизации (**PhoneSuite, MobTime Cell Phone Manager**)

- выхода в интернет на ПК через мобильный телефон

Для подключения телефона к ПК требуется:

- дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном

- ПК с предустановленной операционной системой (Windows XP, Windows Vista...)

- диск с драйверами

1. Подключите дата-кабель к телефону.

!!! **ВНИМАНИЕ:** При подключении не прилагайте больших усилий, т.к. Вы можете

повредить разъем или штекер кабеля.

2. Подключите второй конец кабеля к разъему USB ПК.

3. На экране телефона должно появиться меню выбора режима подключения.

4. Выберите второй режим – **СОМ-порт.**

5. На ПК появится сообщение о необходимости установить драйвера.

Драйвера (COM-drive.exe4) находятся на диске, поставляемом вместе с телефоном.

6. Если Вы сделали, все правильно, то операционная система установит драйвера и сообщит о правильности установки и подключении телефона.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ WEB-КАМЕРЫ

**Этот режим необходим для использования телефона в качестве WEB-камеры.**

Для подключения телефона к ПК требуется:

- дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном  
- ПК с предустановленной операционной системой (Windows XP, Windows Vista...)

- диск с драйверами

1. Подключите дата-кабель к телефону.

!!! **ВНИМАНИЕ:** При подключении не прилагайте больших усилий, т.к. Вы можете

повредить разъем или штекер кабеля.

2. Подключите второй конец кабеля к разъему USB ПК.

3. На экране телефона должно появиться меню выбора режима подключения.

4. Выберите третий режим – **WEB-камера.**

5. На ПК автоматически установятся драйвера.

6. WEB-камера отобразится в «**Мой компьютер**»

4 Перед установкой драйверов их необходимо распаковать из архива. Для этого щелкните на файле

COM-drive.exe два раза и укажите место на постоянном носителе, в которое требуется распаковать

архив. (Н-р, C:\Driver\COM). После установки драйверов, эту папку можно удалить.

**MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

7. Проверьте работу WEB-камеры. Если она не работает, то можно попробовать переустановить драйвера на те, которые идут на диске (MIWebcamSetup.exe)

**Используется для выхода в интернет через GPRS**

Для этого необходимо:

- ПК с предустановленной операционной системой (Windows XP, Windows Vista...)

- Диск с драйверами (Драйвера для модема)

1. Распакуйте драйвера модема (USB Modem Driver.exe). Для этого щелкните два раза

на файле и укажите место на постоянном носителе, в которое требуется распаковать

архив (Н-р: C:\Driver\Modem\).

2. Откройте на компьютере: Пуск => Панель управления => Телефон и модем =>

«Модемы» => «Добавить...»

3. В окне «Мастер установки оборудования» отметьте поле «Не определять тип модема

(выбор из списка)» и нажмите «Далее»

3. В окне «Установка модема» нажмите «Установить с диска» и выберите, с какого

диска (из какой папки) будет установлен ваш модем (Н-р: C:/Driver/Modem).

4. В следующем окне выберите нужный модем и нажмите «Далее»

5. Укажите, на какой порт установить модем (например, COM 1), нажмите «Далее»

6. После предупреждения о несовместимости операционной системы и модема нажмите «Все равно продолжить»

7. Дождитесь появления сообщения «Модем успешно установлен» нажмите «Готово» и приступайте к настройке модема.

**О настройке узнавайте у оператора или на официальных сайтах Вашего оператора.**

Прежде, чем настраивать модем убедитесь, что телефон подключен к компьютеру.

1. Откройте на компьютере: Пуск => Настройка => Панель управления => Телефон и модем

2. В появившемся окне выберите закладку «Модемы»

3. Выберите свой установленный модем и нажмите кнопку «Свойства»

5 Перед установкой драйверов их необходимо распаковать из архива. Для этого щелкните на файле

MIWebcamSetup.exe два раза и укажите место на постоянном носителе, в которое требуется

распаковать архив. (Н-р, C:\Driver\Cam). После установки драйверов, эту папку можно удалить.

## **УСТАНОВКА МОДЕМА**

## **НАСТРОЙКА МОДЕМА**

### **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

=====

4. В окне «Свойства модема» выберите закладку «Дополнительные параметры связи»

5. В поле «Дополнительные команды инициализации» пропишите строку инициализации модема:

Оператор BeeLine: **AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"**

Оператор MTS: **AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"**

Оператор Megafon: **AT+CGDCONT=1,"IP","internet "**

**Внимание!** Необходимо ввести все символы без пробелов

6. Нажмите «ОК» — модем настроен, приступайте к настройке соединения

**Предоставляет пользователям возможность легко управлять своим мобильным**

**телефоном с помощью ПК. Более подробную информацию можно узнать в разделе**

**программы - Справка [?]**

Для подключения телефона к ПК требуется:

- дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном

- ПК с предустановленной операционной системой (Windows XP, Windows Vista...)

- Программа Phone Suite

- диск с драйверами (драйвера для COM-порта, драйвера для модема)

1. Выполните подключение телефона в режиме COM-порта

2. Запустите программу Phone Suite

3. Зайдите в раздел «**Установки**»

4. Установите статус:

Адреса: COM(номер соответствует номеру, который был присвоен при установке

драйверов COM-порта<sup>6</sup>)

5. Если все было выполнено верно, то программа подключится к телефону и в правом

нижнем углу поменяется статус на Connected

<sup>6</sup> Номер COM-порта телефона можно посмотреть в «**Диспетчере устройств**»: «Мой компьютер»,

«Панель управления», «Система», Вкладка «Система», «Диспетчер устройств». В разделе Порты,

найдите порт Вашего телефона и определите его номер.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К ПРОГРАММЕ PHONE SUITE**

### **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

*Используется для подключения к Интернет через GPRS.*

*Для этого требуется:*

*- дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном*

*- ПК с предустановленной операционной системой (Windows XP, Windows Vista...)*

*- диск с драйверами (драйвера COM-порта, драйвера Модема)*

*Подключение к интернету посредством телефона можно осуществить двумя*

*способами:*

*1 способ: Через программу Phone Suite.*

*2 способ: Путем создания подключения вручную.*

*1 способ:*

*1. Подключите телефон в режиме COM-порта (см. стр. 7)*

*2. Установите модем (см. стр 9)*

*3. Настройте модем (см. стр.9)*

*4. Установите и настройте программу Phone Suite (см. стр. 10)*

*5. Зайдите в «Установки» => «Подключение»*

*6. Выберите оператора или создайте новые параметры (при создании используете*

*данные, приведенные выше).*

*7. Нажмите «Подключено».*

*Соединение создано, попробуйте выйти в интернет.*

*2 способ:*

*1. Подключите телефон в режиме COM-порта (см. стр. 7)*

*2. Установите модем (см. стр 9)*

*3. Настройте модем (см. стр.9)*

*4. Откройте на компьютере: Пуск => Настройка => Панель управления  
=> Сетевые*

*подключения => «Создание нового подключения» => «Далее»*

*5. Отметьте «Подключить к интернету» => «Установить подключение вручную»*

*=> «Через обычный модем».*

*Из списка выберите свой установленный модем.*

6. В открывшемся окне введите параметры, соответствующие Вашему оператору.

Название соединения: *Internet\_GPRS*

Номер телефона: *\*99\*\*\*1#*

7. Откройте на компьютере: Пуск => Настройка => Панель управления => Сетевые

подключения => *Internet\_GPRS* => «Свойства»

8. В закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора номера»

## **ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ НА ПК ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН**

### **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

9. Выберите закладку «Сеть» и проверьте, что в строке «Тип подключаемого сервера удаленного доступа» выбрано «*PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet*», в списке

«Компонентов используемых этим подключением» были выбраны только «*Протокол Интернета (TCP/IP)*» и «*Планировщик пакетов QoS*»

10. Выберите «*Протокол Интернета (TCP/IP)*» и нажмите «Свойства». В открывшемся окне отметьте «*Получить IP-адрес автоматически*» и «*Получить адрес DNS-сервера автоматически*»

11. Нажмите кнопку «*Дополнительно...*», и в новом окне поставьте «галочку» на пункте «*Использовать основной шлюз для удаленной сети*» и отключите опцию

«*Использовать сжатие IP-заголовков*»

12. Откройте на компьютере: Пуск => Настройка => Панель управления => Сетевые

подключения => *Internet\_GPRS*

13. В окне «Подключение к *Internet\_GPRS*» нажмите кнопку «*Вызов*»

14. Дождитесь появления значка «*двух компьютеров*» на панели задач — соединение установлено

Соединение создано, попробуйте выйти в интернет

### **MOB-VIP.RU**

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*

В телефонах с поддержкой *JAVA* можно установить дополнительные программы.

Такие программы можно скачать в Интернет. При выборе *java*-приложений

учитывайте особенность модели, т.е. разрешение экрана, доступ к файловой

системе. Т.к. эти программы произведены сторонними фирмами, производители

телефонов не гарантируют работу этих программ.

Для этого необходимо:

- Дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном

- Java-приложения (файлы с расширением JAR)

1. Подключите телефон в режиме FLASH-карты (см. стр. 7)

2. Запишите файл(ы) с расширением jar (И-р.: Jimm.jar) на карту памяти телефона

3. Отключите телефон от ПК. Обязательно воспользуйтесь «Безопасным отключением»

4. Запустите файловый менеджер на телефоне: «Меню» => «Файловый менеджер»

5. Зайдите в папку, в которую Вы переписали файл(ы) с расширением jar

6. Выберите требуемый файл и нажмите «Опции». В данном меню выберите

«Установить»

7. Теперь java-приложение установлено и его можно найти в «Меню» => «Игры» =>

«Java»

В телефонах с поддержкой эмулятора Денди и GameBoy можно установить

дополнительные игры (файлы должны иметь расширение \*.nes или \*.gb). Такие

игры можно скачать в Интернет. При выборе игр учитывайте особенность

модели, т.е. разрешение экрана, максимально допустимы размер файла.

Для этого необходимо:

- Дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном

- NES-игры (файлы с расширением NES).

1. Подключите телефон в режиме FLASH-карты (см. стр. 7)

2. Запишите файл(ы) с расширением nes (И-р.: Battle\_City.nes) на карту памяти

телефона в папку «Game». Если папка отсутствует, то создайте ее.

3. Отключите телефон от ПК. Обязательно воспользуйтесь «Безопасным отключением»

4. Зайдите в раздел NES-игр: «Меню» => «Развлечения» => «Game Simu» или «NES-

игры» (бывает, что этот раздел находится в пункте меню «Игры»)

**УСТАНОВКА JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ**

**УСТАНОВКА NES-ИГР**

**MOB-VIP.RU**

Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!

5. Выберите нужную игру и нажмите «Играть»

6. Если у Вас не отобразились игры в разделе пункта меню, то посмотрите в

собственной памяти телефона, как точно должна называться папка с играми NES. Для

этого воспользуйтесь **Файловым менеджером телефона** и выберите **Память телефона**.

7. Повторите с пункта 2, указав правильное имя папки.

Если Вы не нашли в меню раздела **Game Simi** то скорей всего Ваша модель телефона

не поддерживает **NES-игры**.

**MP3 мелодии** можно **устанавливать** на **входящий звонок** (на **SIM A** и **SIM B**),

**сообщения SMS** (на **SIM A** и **SIM B**), **будильник**, **включение телефон** и **выключение телефона**.

**Примечание:** на некоторых моделях телефонов **нельзя устанавливать MP3**

**мелодии на сообщения**.

**Для этого необходимо:**

- **Дата-кабель**, который идет в комплекте с телефоном

- **MP3 мелодия** (файлы с расширением **mp3**).

1. Подключите телефон в режиме **FLASH-карты** (см. стр. 7)

2. Запишите файл(ы) с расширением **mp3** на карту памяти телефона в папку **«Audio»**.

Если папка отсутствует, то создайте ее.

3. Отключите телефон от ПК. Обязательно воспользуйтесь **«Безопасным отключением»**

4. Зайдите в настройку звуковых профилей: **«Меню» => «Профили» => Выберите тип**

**профиля** (**«Основной»**, **«На улице»** и т.д.) => **«Изменить» => «Установка тонов»**

5. Выберите тип события, на котором собираетесь изменить мелодию.

6. В списке меню выберите стандартную мелодию или установленную мелодию. Если

Вы не обнаружили нужную мелодию, то выберите **«Пусто» => «Заменить» => «С**

**карты памяти» => «Audio» => Мелодия, установленная ранее**

7. Теперь необходимо активировать данную мелодию: выбираем из списка ранее

установленную мелодию => **«Параметры» => «Активировать»**.

**Примечание:** Добавить в список мелодий можно ограниченное число **mp3-файлов**.

Перед тем как записать **mp3-файлы** в память телефона, необходимо адаптировать

качество **mp3** под параметры телефона (понижить качество).

**УСТАНОВКА MP3 МЕЛОДИИ НА ЗВОНОК**

**ДОБАВЛЕНИЕ МЕЛОДИЙ В СПИСОК MP3-ПЛЕЕРА**

**MOB-VIP.RU**

Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!

=====  
Для этого необходимо:

- Дата-кабель, который идет в комплекте с телефоном

- MP3 мелодии (файлы с расширением mp3).

1. Подключите телефон в режиме FLASH-карты (см. стр. 7)

2. Запишите файл(ы) с расширением mp3 на карту памяти телефона в папку «Му

music». Если папка отсутствует, то создайте ее.

3. Отключите телефон от ПК. Обязательно воспользуйтесь «Безопасным отключением»

4. Зайдите в MP3-плеер: «Меню» => «Аудио плеер» => «Список»

5. Если список автоматически не обновился или Вы не обнаружили нужные файлы mp3-файлы.

6. Зайдите «Опции» => «Настройки»:

- Список (С карты, с телефона) – источник mp3-файлов: из памяти телефона или карты памяти.

- Автоматическое обновление – при каждом запуске плеера список автоматически обновляется

- Оформление – выбор способа оформления эквалайзера

- Повтор (все, выключено, один трек) – способы повтора мелодий

- Произвольный порядок – воспроизведение мелодий в произвольном порядке

- Фоновый режим – разрешено/запрещено фоновое воспроизведение мелодий

(сворачивание плеера в фоновый режим)

- Эквалайзер – различные настройки эквалайзера (рок, классика, поп и т.д.)

Рекомендуется установить: Автоматическое обновление и Загрузку с карты памяти!!!

7. Обновите список вручную: «Меню» => «Аудио плеер» => «Список» => «Опции» =>

«Обновить список»

Навигационные клавиши:

□ вверх: воспроизведение/пауза

□ вниз: стоп

□ влево: перейти к предыдущей композиции

□ вправо: перейти к следующей композиции

**MOB-VIP.RU**

Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!

=====

1. Особенности обращения с сенсорным экраном

Сенсорный экран чувствителен:

- к сильным механическим воздействиям (чрезмерное давление на экран, удары,

перегибы экрана могут привести к неисправности экрана)

- к низким температурам (при низких температурах может возникать подтормаживание изображения и пикселизация, что является нормой)  
- любой экран чувствителен к влаге, поэтому избегайте попадания влаги под защитное стекло экрана.

## 2. Особенности использования Li-Ion аккумуляторов

Батареи некоторых производителей работают только при положительных

температурах. Все АКБ, созданные по данной технологии, дороги и подвержены

процессу старения, даже если они не используются. Уменьшение емкости

наблюдается примерно после 1 года. После 2 лет хранения такая батарея, как

правило, выходит из строя. **Поэтому не рекомендуется хранить Li-ion аккумуляторы в течение длительного времени без эксплуатации.**

Li-ion батареи повреждаются при заряде в «чужих» зарядных устройствах, а

также при хранении в чрезмерно разряженном состоянии. Уменьшение емкости

Li-ion батарей необратимо, так как используемые в них токсичные материалы

рассчитаны на работу только в течение определенного времени (к концу срока

службы батареи токсичность применяемых в них веществ снижается).

Перед началом эксплуатации аккумулятор рекомендуется «разогнать» (аккумулятор лучше «держит емкость»). Для «разгона» АКБ необходимо произвести 3-4 полных цикла разрядки/зарядки:

полная разрядка (доступная пользователю) :

- звуковые (предупреждающие) сигналы

- перестала включаться подсветка клавиш и дисплея

... этого достаточно ( "выбрать всю" ёмкость АКБ не даст защита - контроллер зарядки/разрядки телефона)

- подключите ЗУ (зарядное устройство) и пусть ёмкость АКБ заряжается

полностью

полная зарядка (доступная пользователю) :

- АКБ телефона стал холодным "на ощупь"

- адаптер/вилка зарядного устройства - стал холодным "на ощупь"

- ёмкость АКБ заряжена полностью

Правила хранения АКБ:

1. Перед началом хранения АКБ зарядите аккумулятор на 100%

2. Обязательно храните АКБ отдельно от потребителя

3. Хранить рекомендуется в прохладном месте, т.к. низкая температура замедляет

химические процессы, происходящие в аккумуляторе

## **НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**MOB-VIP.RU**

Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!

=====

*Если емкость аккумулятора понизится до критического значения, то зарядить его стандартным зарядным устройством будет практически невозможно. В этом случае можно воспользоваться дополнительным блоком питания (с возможностью регулирования тока) или зарядным устройством типа «лягушка».*\_\_

***MOB-VIP.RU***

*Эксклюзивные телефоны с уникальными возможностями!*